

Datenblatt
 safeRELAY SNE 4004K-A (R118805900)

Technische Daten

Artikelnr.	R118805900
Bezeichnung	safeRELAY SNE 4004K-A
Allgemeine Informationen	
Hinweis	-
Features	Kontakterweiterungs-Relais 4x Freigaben 3x1 Melder AC/DC 24 V Schraubklemme steckbar
Safety	
Sicherheitsanforderungen	-
Ausführung des elektrischen Anschlusses	-
Versorgungsspannung (Nennwert)	-
Versorgungsspannung (zulässiger Bereich)	-
Verlustleistung	-
Ausgangskreis Relais	
Anzahl Freigabestrompfade	-
Anzahl Meldestrompfade	-
max. therm. Dauerstrom Freigabestrompfade	-
max. therm. Dauerstrom Meldestrompfade	-
Gebrauchskategorie AC-15	-
Gebrauchskategorie DC-13	-
Anzahl Schaltspiele der Relaisausgänge	-
max. Spitzenstrom an Steuereingängen	-
Zertifizierungen	-
Zertifizierung nach UL	-
Gehäuse	
Material	-
Befestigung	-
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	-
Gewicht Netto	-
Gewicht inklusive Zubehör	-
Gewicht Brutto	-
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-
Lagertemperatur	-
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL	-
Zertifizierung nach KC	-